

LRD41A11 系列解码器

与 COAXITRON® 兼容，适用于 LEGACY® 系统

产品特性

- 仅限于定速
- 与 Coaxitron® 兼容
- 镜头电压可调整 (6 至 10 VDC)
- 摄像机电源可选
- 可在无视频下控制
- 简单、方便锁定
- 瞬间抑制
- 自动 / 随机扫描
- NTSC 或 PAL 视频
- 本地测试控制能力
- 使用 Legacy® LWM41 墙装支架



LEGACY 墙装
一体化解码器

LRD41A11 系列 为 Legacy® 系统的定速解码器，可根据您的安装需求，选择 24, 120 或 230 VAC 等型号。

标准功能包括云台控制，摄像机电源，变焦镜头控制（变焦，光圈及聚焦），雨刷控制和自动 / 手动扫描。

LRD41A11 系列 解码器可与 LWM41 墙装支架一起使用，并与定速的 Legacy 云台 PT780P, PT780SL, PT780-24P 和 PT780-24SL 等型号兼容。

LRD41A11 系列 解码器与使用标准的 15bit 命令协议的 Coaxitron® 控制系统兼容。这包括了 MX4000, MPT9000, CM6700, CM6800 和 CM9700 系列。(CM9700 系列控制器必须和 CM9760-CXTA Coaxitron 译码器一起使用)。

如需要有预置位或变速能力，请查看 LRD41C21 或 LRD41C22 系列的解码器。

可供货的还有现场测试控制模块 (LRD41TLC) 也同样可以获得，它支持 Legacy 系统功能的定点测试。只需将 TLC 模块插入接收器上的接头，即可开始对系统功能进行测试。TLC 模块可以对以下功能进行控制：光圈打开 / 关闭，聚焦拉近 / 聚焦拉远，变焦望远 / 变焦广角，向上倾斜 / 向下倾斜，向左转 / 向右转等。模块的工作电压为 +5 VDC，由解码器提供。



LEGACY LRD41A11 解码器
图片包括本地测试控制器



技术规格

型号

LRD41A11-1	Legacy 定速解码器。120 VAC 输入。使用 Legacy LWM41 墙装支架。
LRD41A11-2	除了输入为 24 VAC 之外，其他和 LRD41A11-1 相同。
LRD41A11-3	除了输入为 230 VAC 之外，其他和 LRD41A11-1 相同。

相关产品

MPT9000 系列 Coaxitron 矩阵	台面式 Coaxitron 发码器 / 控制器。 Coaxitron 矩阵系统 6700, 6800, 或 9700 系列的控制器。要获取额外的信息, 请查阅 matrix 的规格表。
----------------------------	---

机械构造

视频接头	BNC
云台接头	37 针 CPC
电源接头	塑料内锁 (母)

电气指标

输入电压	请见下表
------	------

LRD41A11-1	
输入电压:	120 VAC
云台电压:	120 VAC
摄像机电压:	24 VAC 或 120 VAC (可选)
护罩电压:	120 VAC
LRD41A11-2	
输入电压:	24 VAC
云台电压:	24 VAC
摄像机电压:	24 VAC
护罩电压:	24 VAC
LRD41A11-3	
输入电压:	230 VAC
云台电压:	120 VAC
摄像机电压:	24 VAC 或 230 VAC (可选)
护罩电压:	230 VAC

频率	60/50 Hz
功率消耗	5 VA
视频输入	75 欧姆端接
视频输出	75 欧姆端接
视频带宽	10 MHz
视频增益	单一
视频格式	NTSC 或 PAL

控制方式	Coaxitron, 15 bit 协议
镜头输出电压	6 VDC 至 10 VDC
电流	当 10 VDC 时为 25 mA, 当 9 VDC 时为 100 mA
工作距离	电缆长度是近似数 (根据所使用的线缆类型而不同) 需要使用 75 欧姆同轴电缆。

电缆类型	距离	使用 EA2000 时的距离
RG59/U	750 ft (229 m)	3,000 ft (914 m)
RG6/U	1,000 ft (305 m)	4,500 ft (1,372 m)
RG11/U	1,500 ft (457 m)	6,000 ft (1,829 m)
RG15/U	-	8,000 ft (2,438 m)

保险丝熔断值	F1	F2
	LRD/ 云台	防护罩
LRD41A11-1	2 amp	2 amp
LRD41A11-2	5 amp	6.3 amp
LRD41A11-3	1 amp	1 amp

概述

工作温度	0° 至 120°F (-17° 至 49°C)
喷层	铝
尺寸	11.5" L x 4.5" W x 2.75" H (29.2 x 11.4 x 6.98 cm)

单件重量	
LRD41A11-1	3.80 lb (1.72 kg)
LRD41A11-2	2.44 lb (1.11 kg)
LRD41A11-3	4.31 lb (1.95 kg)
LWM41	9.50 lb (4.31 kg)

运输重量	
LRD41A11-1	6 lb (2.71 kg)
LRD41A11-2	4 lb (1.81 kg)
LRD41A11-3	6 lb (2.71 kg)
LWM411	12 lb (5.43 kg)

认证

- CE, A 级 (LRD41A11-2 和 LRD41A11-3)
- FCC, A 级 (LRD41A11-1 和 LRD41A11-2)
- NEMA 4 标准 (使用 LWM41 墙支架中安装时)

可选附件

LRD41TLC	本地测试控制模块。解码器插入模块, 用于 Legacy 系统功能的现场测试
LWM41	Legacy 墙装支架。
CM9760-CXTA	Coaxitron 译码器; 用于 CM9700 系列矩阵与 LRD41A11 系列解码器的接口。



Pelco Worldwide Headquarters:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco, Pelco 商标, Legacy 和 Coaxitron 系 Pelco 的注册商标。
规格说明如有更改, 恕不另行通知。
©Copyright 2006, 版权所有, Pelco。